יופיטר יציאה

שלטי חירום והכוונה מוארים LED

שלט יציאה יופיטר הוא שלט יציאה איכותי, תוצרת ישראל,המשלב טכנולוגיה מתקדמת עם עמידות ועיצוב מוקפד.**מיוצר בארץ כחול-לבן**, ומספק פתרון אמין ובטוח ליציאת חירום בכל סביבה. מיועד להתקנה בבתי מלון, אזורי עבודה, חניונים מחסנים,מפעלים ומרכזי קניות, מוסדות וכו'.

מבנה:

גוף השלט עשוי **פוליקרבונט מחוזק(IK08)** וכבה מאליו, המספק הגנה מלאה מפני קרינת UV , למניעת הצהבה לאורך זמן.המבנה הקומפקטי והמעוצב משתלב בהרמוניה עם הקירות ,תוך שמירה על אסתטיקה וניקיון עיצובי.

נתוני חירום ובקרה:

- **סוג נורה:** LED 2X6.
- **גוון אור:** 6000K.
- **זמן פעולה בחרום:** 180 דקות, ניתן להגדיל את זמן העבודה.
- **מצב פעולה:** דו תכליתי.
- **סוללה:** סוללת ליתיום איכותית לטמפרטורות גבוהות , עומדת בתקנים הישראלים, אירופאים והאמריקאים - ניתנת להחלפה בקלות באתר.
- **פיקוד ובקרה:** מערכת בדיקה עצמית אוטומטית שפותחה על ידי צוות המהנדסים של חברת קו אלקטריק,לחצן בדיקה ידני,נורת חיווי טעינה ותקלה
- **טמפרטורת עבודה: 20- עד 35 מעלות.**



מידות:



שילוט:

- השלט זמין בגרסה **חד-צדדית בלבד**, עם **גובה אותיות של 15 ס"מ** , המבטיח נראות ברורה למרחק. קיימת גם אפשרות לשילוט מותאם אישית בהתאם לדרישות הלקוח.

אטימות:

- **IP65/IP40.**

גימור:

- צבע לבן.

אופן ההתקנה:

- **קיר/תקרה,אופציה לזרוע מתכוננת.**

תקנים:

- בהתאמה לת"י 20 חלק 2.22.
- IEC 60898-1 60598-2-22 61347-1 לתקן

שילוט אופציונלי:



מק"ט	דגם	אטימות	זמן עבודה
330629	שלט יציאת דגם יופיטר 623L - דו"ת	IP40	180 דקות
330631	שלט יציאת דגם יופיטר 623L - דו"ת	IP65	180 דקות
330630	שלט יציאת דגם יופיטר 623L **התקן מתכוונן** - דו"ת	IP40	180 דקות
330627	שלט יציאת דגם יופיטר 623L **כולל פאזה ממותגת** - דו"ת	IP40	180 דקות
330628	שלט יציאת דגם יופיטר 623L - **חד תכליתי**	IP40	180 דקות

5 שנים אחריות IP40/65 באישור מעבדת ITL

אליעזר בן הורקנוס 5, מתחם וילאר א.ת צפוני לוד, מיקוד 7219330 .ת.ד. 11 | טל 03-9791953,
E-mail. ko.electric@bezeqint.net | Site. www.ko-electric.com